



Особенности

- 4-20 мА (нагрузка 1 кОм, выход 24 В).
- Диапазоны выходного сигнала 0-20 мА и 0-24 мА
- Небольшое отклонение 0,025 %.
- Функции автоматического линейного и пошагового изменения.
- Выход 0-100 % с опцией процентного шага.
- Источник напряжения 0-24 В DC.
- Сигнализация разомкнутого контура и перегрузки.
- Индикатор разряда батареи.

Технические характеристики

	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Постоянный ток (макс. нагрузка 1 кОм, источник питания 24 В) При размыкании выходной цепи и установленном выходном напряжении >24 В звучит зуммер.	4-20 мА	1 мкА	±0,025 % ±10 мкА
	0-20 мА	1 мкА	±0,025 % ±5 мкА
	0-24 мА	1 мкА	±0,025 % ±5 мкА
Напряжение постоянного тока (прибл. нагрузка 10 МОм) Когда напряжение короткое, а установленный выходной ток составляет >24 мА, звучит зуммер	4-20 В	1 мВ	±0,05 % ±10 мВ
	0-20 В	1 мВ	±0,05 % ±5 мВ
	0-24 В	1 мВ	±0,05 % ±5 мВ
Общие характеристики			
Потребляемая мощность	150 мА при нагрузке 24 В 1 кОм		
Диапазон рабочих температур	0 °С...50 °С		
Рабочая влажность	≤80 %		
Температура хранения	-10 °С...60 °С		
Влажность при хранении	≤85 %		
Источник питания	1 щелочная батарея 9 В		
Размеры	160 (Д) x 100 (Ш) x 38 (Г) мм		
Масса	Приб. 350 г (с батареями)		
Принадлежности	Адаптер постоянного тока, измерительные щупы, кейс для переноски, батарея, руководство по эксплуатации		