



Особенности

- 4...20 мА (нагрузка 1 кОм, источник питания 24 В)
- 0...100,00 мВ, 0...1,0000 В, 0...10,000 В
- Термопара К, J, E, Т (°C и °F)
- Частота 1...62500 Гц
- Базовая погрешность 0,025%
- Простая работа посредством клавиатуры
- Функции автоматического шага и автоматического изменения
- На выбор 0...20 мА, 0...24 мА
- Ввод процентного значения 0-100% (мА, мВ, В)
- Звуковой сигнализатор срабатывает, когда выход открыт (мА) или закрыт (мВ, В)

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Постоянный ток мА (макс. нагрузка 1 кОм, источник питания 24 В)	Диапазоны: 0...4 мА; 4...20 мА; 20...24 мА Погрешность: $\pm 0,025\% \pm 3 \text{ мкА}$; Разрешение: 1 мкА
Напряжение постоянного тока, В (источник тока 1 мА)	0...100,00 мВ: $\pm 0,05\% \pm 30 \text{ мкВ}$; 10 мкВ 0...10,000 В: $\pm 0,05\% \pm 3 \text{ мВ}$; 1 мкВ 0...1,0000 В: $\pm 0,05\% \pm 300 \text{ мкВ}$; 1 мкВ
Термопары типа К, J, E, Т	К: -200...0 °C; погрешность $\pm 1,1 \text{ °C}$ К: 0...1370 °C; погрешность $\pm 0,8 \text{ °C}$ J: -100...0 °C; погрешность $\pm 0,9 \text{ °C}$ J: 0...760 °C; погрешность $\pm 0,7 \text{ °C}$ E: -100...0 °C; погрешность $\pm 0,9 \text{ °C}$ E: 0...700 °C; погрешность $\pm 0,7 \text{ °C}$ T: -200...0 °C; погрешность $\pm 1,0 \text{ °C}$ T: 0...400 °C; погрешность $\pm 0,8 \text{ °C}$
Частота	1...125 Гц / 1 Гц / $\pm 0,04 \text{ Гц}$; 126...62500 Гц
Тип батареи	щелочная 9 В
Потребление питания	60...180 мА (в зависимости от выхода)
Дисплей	4-х и 5-ти разрядный
Рабочая температура	0...50 °C
Рабочая влажность	меньше 85%
Температура хранения	минус 20...60 °C
Важность при хранении	меньше 85%
Размеры	88 x 168 x 26 мм
Масса	330 г
Принадлежности	• переносной кейс x 1 • руководство по эксплуатации x 1 • внешний блок питания • 6 батарей 1,5 В АА • разъём термопары типа К • зажим типа «крокодил» x 1